

ESPLOSO

MACINADOSATORE  
ROBUR ELETTRONICO

ESROELE 03.00 06/2011



MAZZER LUIGI s.r.l.  
VIA MOGLIANESE, 113  
30030 GARDIGIANO DI SCORZE' (VE)  
ITALIA  
TEL. +39 041 5830200 r.a. - FAX +39 041 5830060  
E-mail: mazzер@mazzер.com - <http://www.mazzер.com>

N°	DESCRIZIONE	CODICE	Q.	NOTE
1	Coperchio campana	S000COD01	1	
2	Etichetta "Caution - Hopper"	S000ETA15	1	Vers. 110V / 60Hz monofase 100V / 50-60Hz monofase 220V / 60Hz monofase
3	Campana Robur-Major completa	S00SCAE03	1	(campana + bocchettone + perno)
4	Serranda bocchettone Robur-Kony-Major	S000SEB02	1	
5	Microinterruttore di sicurezza campana	S000INR01	1	
6	Castello Robur Elettronico	SRO0CAA12	1	
7	Cavo connessione ventola	S000CON01	1	
8	Ventilatore 80x80 cablato con supporto	S00SVEB04	1	
9	Ventilatore 80x80 cablato	S00SVEB02	1	
10a	Supporto ventola 80x80 (*)	S000SUV02	1	
10b	Supporto ventola 80x80	S000SUV04	1	
11a	Filtro ventola 80x80 (*)	S000FIV02	1	
11b	Filtro ventola 80x80	S000FIVM4	1	
12	Targa "DANGER"	S000TAA21	1	Vers. 110V / 60Hz monofase 100V / 50-60Hz monofase
13	Interruttore rotativo bipolare	S000INA09	1	
14	Targa interruttore O/I	-	1	
15	Manopolina interruttore	-	1	
16	Nipplo a testa esagonale	S000NIP01	1	
17	Etichetta "Rotazione motore"	S000ETA00	1	
18	Guarnizione superiore bocchetta	S000GUA03	2	
19a	Frontale coprimotore Robur Elettronico (*)	SRO0FRA00	1	
19b	Frontale coprimotore Robur Elettronico	SRO0FRA02	1	
20	Forchetta Robur/Royal/Kony Elettronico	S000FOB14	1	
21a	Lampadina spia 230/400V, verde	S000LAA06	1	Vers. 220-240V / 50Hz monofase 220V / 60Hz monofase
21b	Lampadina spia 110V UL, rossa C.S.B.	S000LAA07	1	Vers. 110V / 60Hz monofase 100V / 50-60Hz monofase
22	Piattino Robur/Royal	SMJ0PIB02	1	
23	Guarniz. AER Stop + Retina pass. caffè C	S00SGUA03	1	
24	Retina passaggio caffè tipo C	S000RET03	1	
25	Guarnizione AER Stop	S000GUA01	1	
26	Etichetta "Danger"	S000ETA14	2	Vers. 110V / 60Hz monofase 100V / 50-60Hz monofase 220V / 60Hz monofase
27	Imbuto Major-Robur-Royal Elettronici	S000IMB02	1	
28	Protezione uscita caffè	S000PRB02	1	
29	Fondo coperchio porta pulsanti	S000FOC00	1	
30	Anello OR 110.74x1.78 NBR70	S000ANA13	1	
31	Assieme scheda pulsanti con display	S00SSPU03	1	
32a	Scheda pulsanti con display	S000SPU03	1	Usare con S000SCT06 o S000SCT07
32b	Scheda pulsanti con display	S000SPU02	1	Usare con S000SCT04 o S000SCT05
33	Guarnizione coperchio porta pulsanti	S000GUA04	1	
34	Coperchio con finestra Display + Membrana	S00SCOG02	1	
35	Coperchio portapulsanti con finestra display	S000COG02	1	
36	Membrana adesiva con finestra display	S000MEM04	1	
37	Passacavo in gomma 40-80-20 nero	S000PAB05	1	
38	Cavo di connessione display	S000CON04	1	
39	Supporto portafiltro con piedini	S00SSUP01	1	
40a	Pressino doppio alluminio diametro 52,5/57,8	S000PRD02	1	ø 52,5/57,8
40b	Pressino doppio alluminio diametro 52,5/54,5	S000PRD02	1	ø 52,5/54,5
41	Perno blocca ghiera	SRO0PEA03	1	
42	Perno ghiera completo	SSJSPEA04	1	
43	Ghiera regolazione Robur	SRO0GHA01	1	

N°	DESCRIZIONE	CODICE	Q.	NOTE
44	Etichetta "Grosso-fine / Pos. Iniz. Regol."	S000ETA03	1	
45	Portamacine superiore Robur monofase	SRO0POA08	1	
46	Molla regolazione macinatura	SSJ0MOB14	4	
47	Coppia di macine coniche 186C	FMA00186C	1	
48	Elica Robur monofase	SRO0ELI00	1	
49	Dado blocca ghiera	SRO0DAG01	1	
50	Portamacine inferiore Robur	SRO0POA07	1	
51	Anello O.R.- SEAL 4462 NB70	S000ANA03	1	
52	Cuscinetto 6202 DDU CM	S000CUA07	2	
53	Bacinella di macinatura Robur	SRO0BAA01	1	
54	Spessore albero riduzione planetaria	S000SPB02	1	
55	Chiavetta 3x3x30 UNI 6604 A	SOCH30030	1	
56	Albero con 3 perni Robur	S00SALA04	1	
57	Satellite riduzione planetaria	S000SAT01	3	
58	Corona riduzione planetaria	S000COR01	1	
59	Pianeta riduzione planetaria	S000PIR02	1	
60	Calotta superiore Robur	SRO0CAB03	1	
61	Cuscinetto 6204 DDU CM	S000CUA04	2	
62	Ventola	SMJ0VEA01	1	
63	Fascetta ventola	S000FAA01	1	
64	Chiavetta 4x4x14 UNI 6604 A	SOCH40014	1	
65	Rotore Robur	SRO0ROA02	1	
66a	Statore avvolto Robur monofase 220-240V/50Hz	SROSPA01	1	Vers. 220-240V / 50Hz monofase
66b	Statore avvolto Robur monofase 110V/60Hz	SROSPA08	1	Vers. 110V / 60Hz monofase
66c	Statore avvolto Robur monofase 100V/50-60Hz	SROSPA00	1	Vers. 100V / 50-60Hz monofase
66d	Statore avvolto Robur monofase 220V/60Hz	SROSPA01	1	Vers. 220V / 60Hz monofase
67	Spessore rotore-calotta	SRO0SPE00	1	
68	Calotta inferiore Robur/Royal	SRL0CAB01	1	
69	Antivibranti A20x8,5 M	S000ANV04	3	
70	Piastra motore Robur/Royal	SRL0PIA01	1	
71a	Scheda timer doppio 220-240V el. C	S000SCT06	1	Vers. 220-240V / 50Hz monofase 220V / 60Hz monofase  Usare con S000SPU03
71b	Scheda timer doppio 100-115V el. C	S000SCT07	1	Vers. 110V / 60Hz monofase 100V / 50-60Hz monofase  Usare con S000SPU03
71c	Scheda timer doppio 220-240V el. C	S000SCT04	1	Vers. 220-240V / 50Hz monofase 220V / 60Hz monofase  Usare con S000SPU02
71d	Scheda timer doppio 100-115V el. C	S000SCT05	1	Vers. 110V / 60Hz monofase 100V / 50-60Hz monofase  Usare con S000SPU02
72	Passacavo HSK-K PG11 nero	S000PAB15	1	
73	Piastra di base Robur/Royal Elettronico	SRO0PIE01	1	
74	Targa "terra"	S000TAA18	1	
75	Dado poliammide PG11 nero	S000DAA02	1	
76a	Cavo elettrico "Italia"	S000CAD01	1	
76b	Cavo elettrico "Europa"	S000CAD04	1	
76c	Cavo elettrico "America"	S000CAD05	1	
76d	Cavo elettrico "Australia"	S000CAD07	1	
76e	Cavo elettrico "Gran Bretagna"	S000CAD08	1	
76f	Cavo elettrico "Israele"	S000CAD10	1	
76g	Cavo elettrico "Svizzera"	S000CAD06	1	
76h	Cavo elettrico "Cina"	S000CAD16	1	

N°	DESCRIZIONE	CODICE	Q.	NOTE
76i	Cavo elettrico "Argentina"	S000CAD18	1	
76j	Cavo elettrico "Corea"	S000CAD19	1	
77	Targa "morsetto equipotenziale esterno"	S000TAA19	1	Vers. CE
78	Piedino D20x15 zincato bianco	P000PIA04	4	
79	Sottomorsettiera passo 10	S000SOT02	1	12 poli
80a	Resistenza 220kohm - 2W	S000REB03	1	Vers. 220-240V / 50Hz monofase 220V / 60Hz monofase
80b	Resistenza 68kohm - 2W	S000REB02	1	Vers. 110V / 60Hz monofase 100V / 50-60Hz monofase
81	Morsettiera alta passo 10	S000MOA04	1	12 poli
82a	Condensatore 16µF	S000COE03	1	Vers. 220-240V / 50Hz monofase 220V / 60Hz monofase
82b	Condensatore 60µF UL	S000COE09	1	Vers. 110V / 60Hz monofase 100V / 50-60Hz monofase
83	Graffa zincata FR40	S000GRB05	1	
84a	Condensatore 16µF	S000COE03	1	Vers. 220V / 60Hz monofase
84b	Condensatore 20µF	S000COE04	1	Vers. 220-240V / 50Hz monofase
84c	Condensatore 80µF UL	S000COE10	1	Vers. 110V / 60Hz monofase 100V / 50-60Hz monofase
85a	Graffa zincata FR40	S000GRB05	1	Condensatore 16µF Condensatore 20µF
85b	Graffa zincata FR50	S000GRB04	1	Condensatore 80µF UL
86a	Disgiuntore 4CR1-670	S000DIS14	1	Vers. 220-230V / 50Hz monofase
86b	Disgiuntore 4CR1-681	S000DIS15	1	Vers. 230-240V / 50Hz monofase 220V / 60Hz monofase
86c	Disgiuntore 4CR1-740	S000DIS17	1	Vers. 110V / 60Hz monofase 100V / 50-60Hz monofase
87	Etichetta motore	-	1	

(\* ) = Ricambi per soli apparecchi aventi matricola fino a 0905348.

